

PU1016

Не удастся увеличить количество считывателей Рутокен S


Описание



После подключения ключевого идентификатора Рутокен к компьютеру, поле "Подключенные Рутокен" на вкладке "Администрирование" в "Панели управления Рутокен" остается пустым.

На вкладке "Настройки" в поле "Количество считывателей Рутокен S" установлено значение "0".

При попытке увеличить количество и применить изменения возникает ошибка "Отказано в доступе".



Причина



Причина в отсутствии прав на необходимую ветку реестра.

Решение

1. Убедитесь, что у веток реестра ("Пуск" - "Выполнить" - regedit)

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\Calais

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\Calais\Readers

есть полный доступ у двух пользователей: **Local Service** и **текущий пользователь (под которым осуществлен вход)**: ПКМ по нужной ветке - Разрешения - выбрать нужного пользователя(*) и поставить внизу галочку "Полный доступ"

(*) Если нужного пользователя в выборе нет - нужно его добавить:

Нажмите "Добавить". В поле "Введите имена выбираемых объектов" введите LO Нажмите "Проверить имена" Выберите Local Service

2. Сохраните изменения и перезагрузите компьютер, после чего попробуйте повторно увеличить количество считывателей Рутокен S.

