

Выпуск

На этой вкладке задаются параметры выпуска устройства и параметры его инициализации.

Выпуск

Максимальное количество устройств у пользователя

1

☐ Инициализировать устройство

☐ Устанавливать случайный PIN-код пользователя

Параметры генерации PIN-кода пользователя

☐ Использовать только цифры

Длина

6

☐ Отображать установленный PIN-код администратору

☐ Отображать установленный PIN-код пользователю

☐ Пользователь должен поменять PIN-код при первом входе

☐ Блокировать устройство

☐ Генерировать имя устройства автоматически

Шаблон имени устройства

Общее имя(CN) ▾

☐ Разрешить редактирование имени устройства

☐ Требовать указания комментария к устройству

☐ Требовать указания тегов к устройству

Сохранить

Параметр	Описание
Максимальное количество устройств у пользователя	Число, ограничивающее количество устройств у пользователя. Значение по умолчанию – 1.
Инициализировать устройство	Если опция включена, устройство будет инициализировано перед выпуском. В результате инициализации все данные, хранящиеся на устройстве, будут удалены. В процессе выпуска устройства имеется возможность отключить или включить данную опцию для конкретного устройства.


Установить случайный PIN-код пользователя	Если опция включена, то в процессе выпуска устройства будет установлен случайный PIN-код пользователя. При включении опции становятся доступными для редактирования Параметры генерации PIN-кода пользователя: ○ Использовать только цифры ○ Длина (от 4 до 31 символа) ○ Отображать установленный PIN-код администратору ○ Отображать установленный PIN-код пользователю Длина случайного PIN-кода зависит от настройки Минимальная длина PIN-кода пользователя на вкладке Инициализация устройства. Формируемый случайный PIN-код соответствует следующим правилам: ○ Содержит латинские строчные буквы ○ Содержит латинские прописные буквы ○ Содержит цифры ○ Повторы любых символов запрещены Случайный PIN-код пользователя может быть сообщен сотруднику, выпускающему карту. Случайный PIN-код пользователя может быть сообщен пользователю или его руководителю посредством почтового уведомления. Если в разделах Выпуск и Инициализация устройства будут указаны разные значения длины PIN-кода пользователя, то в процессе выпуска устройства будет использовано большее из них.
Пользователь должен поменять PIN-код при первом входе	Если опция включена, то пользователю будет необходимо изменить PIN-код устройства при первом его подключении к рабочей станции. Опция поддерживается только устройствами eToken и IDPrime. Данная опция и опции Устанавливать случайный PIN-код пользователя и Блокировать устройство взаимоисключаемы.
Блокировать устройство	Если опция включена, то устройство будет заблокировано после выпуска. Перед использованием устройства, пользователь должен будет его разблокировать любым доступным способом (в режиме online и ли offline) и установить новый PIN-код.
Генерировать имя устройства автоматически	Если опция включена, то в качестве имени устройства может быть использовано одно из следующих значений из свойств пользователя: ○ Общее имя (CN) ○ Логин ○ Фамилия ○ E-mail ○ Подразделение ○ Заданная строка Выбранное значение будет автоматически подставлено в имя устройства в окне выпуска. При включенной опции Разрешить редактирование имени устройства подставленное имя может быть изменено сотрудником или пользователем перед выпуском устройства.
Требовать указания комментария к устройству	Если опция включена, то при выпуске устройства в Консоли управления Администратор или Оператор системы должен задать Комментарий к устройству.
Требовать указания тегов к устройству	Если опция включена, то при выпуске устройства в Консоли управления Администратор или Оператор системы должен задать Теги для устройства.
Отображать установленный пароль пользователя КристоПро DSS администратору	Если опция включена, то при создании пользователя КристоПро DSS и выпуске ему сертификата пароль будет отображен администратору в личной карточке пользователя.
Отображать установленный пароль пользователя КристоПро DSS пользователю	Если опция включена, то при создании пользователя КристоПро DSS и выпуске ему сертификата пароль будет отображен пользователю в кабинете самообслуживания.

Вкладка Инициализация устройства


Параметры инициализации, задаваемые в интерфейсе Рутокен KeyBox (требования к длине и сложности пароля, количество попыток ввода до блокировки и т.д.) будут сохранены на устройстве до следующей инициализации.

Для настройки инициализации:

1. На странице **Инициализация устройства** нажмите **Добавить параметры инициализации**.



2. В раскрывающемся списке **Тип устройства** выберите тип устройства.
3. Нажмите **ОК**.
4. Выберите параметры инициализации.



Набор параметров инициализации зависит от типа устройства.

5. Нажмите **Добавить**. В результате для выбранного типа устройства будут добавлены настройки инициализации.

Для редактирования параметров нажмите . Для удаления нажмите .


В случае отсутствия в политике параметров инициализации для любого выпускаемого устройства при включении инициализации будут установлены значения по умолчанию из раздела **Типы устройств**.

Вкладка Разрешенные устройства

По умолчанию выпуск разрешен на всех добавленных в Рутокен KeyBox типах устройств.

Для настройки политики на выпуск устройств определенного типа:

1. На странице **Разрешенные устройства** нажмите **Добавить тип устройства**.



2. В раскрывающемся списке **Имя** выберите тип устройства.
3. Нажмите **Добавить**. В результате выбранный тип устройства будет добавлен в разрешенные.

Для удаления типа устройства из разрешенных, нажмите .

Операции для уже выпущенных в рамках политики устройств, которых нет в списке разрешенных остаются доступными, включая выпуск новых сертификатов через обновление содержимого устройства.