

Рутокен Логон v1.0.1.100. Руководство администратора

- [Общая информация](#)
- [Установка программного продукта Рутокен Логон](#)
- [Обновление программного продукта Рутокен Логон](#)
- [Переустановка программного продукта Рутокен Логон](#)
- [Запуск утилиты администрирования Рутокен Логона](#)
- [Указание файла лицензии](#)
- [Создание пользовательского профиля](#)
- [Изменение пароля для пользовательского профиля](#)
- [Работа с настройками программного продукта Рутокен Логон](#)
 - [Задание параметров входа в ОС Windows](#)
 - [Задание реакции на отключение устройства Рутокен от компьютера](#)
 - [Задание способа отображения учетной записи в утилите администрирования](#)
 - [Задание критериев для генерации паролей](#)
 - [Просмотр журнала системных событий, связанных с работой программного продукта Рутокен Логон](#)
- [Вход в ОС с использованием устройства Рутокен](#)
- [Определение версии установленного программного продукта Рутокен Логон](#)
- [Просмотр серийного номера устройства Рутокен в утилите администрирования Рутокен Логона](#)
- [Удаление пользовательского профиля](#)
- [Удаление программного продукта Рутокен Логон](#)
- [Изменение локальной групповой политики](#)

Общая информация

Рутокен Логон — это программный продукт, который позволяет заменить уязвимую парольную схему аутентификации пользователей в ОС Windows на строгую двухфакторную аутентификацию с использованием устройства Рутокен. В качестве первого фактора используется фактор наличия устройства Рутокен, в качестве второго — фактор знания его PIN-кода.

Программный продукт Рутокен Логон решает проблему "слабых" паролей пользователей за счет внедрения безопасной двухфакторной аутентификации.


Продукт не требует процедуры разворачивания инфраструктуры PKI, вместо сертификатов для входа в ОС используются сгенерированные сложные пароли, которые хранятся на токене в зашифрованном виде.

Установка программного продукта Рутокен Логон

Для установки программного продукта Рутокен Логон:

- 1) Запустите программу установки Рутокен Логона.

2) Установите флажок "Поместить на Рабочий Стол значок Администрирование Рутокен Логон" и нажмите **Установить**.



3) В окне с запросом на разрешение изменений на компьютере нажмите **Да**. В результате запустится процесс установки программного продукта.

4) После завершения процесса установки в окне **Рутокен Логон** отобразится сообщение об этом.

5) Для перехода к утилите администрирования нажмите **Администрирование Рутокен Логон**, в окне с запросом на разрешение изменений на компьютере нажмите **Да**. В результате откроется окно с сообщением о том, что для работы с утилитой необходимо подключить устройство Рутокен.



6) Для выхода из программы установки программного продукта Рутокен Логон нажмите **Заккрыть**.

Обновление программного продукта Рутокен Логон


Программный продукт Рутокен Логон периодически необходимо обновлять.

Последняя версия программного продукта доступна на странице: <https://www.rutoken.ru/products/all/rutoken-logon/>

В новые версии Рутокен Логона могут быть добавлены новые функции и исправлены ошибки в работе существующих функций.

Для обновления программного продукта Рутокен Логон:


- 1) Запустите новую версию программы установки Рутокен Логона и нажмите **Установить**.
- 2) Установите галочку **Поместить на Рабочий Стол значок Администрирование Рутокен Логон** и нажмите **Установить**.



3) В окне с запросом на разрешение изменений на компьютере нажмите **Да**. В результате запустится процесс обновления программного продукта Рутокен Логон.

4) После завершения процесса обновления в окне **Рутокен Логон** отобразится следующее сообщение:

5) Для перехода к утилите администрирования нажмите **Администрирование Рутокен Логон**, в окне с запросом на разрешение изменений на компьютере нажмите **Да**. В результате откроется окно с сообщением о том, что для работы с утилитой необходимо подключить устройство Рутокен.




6) Для выхода из программы обновления Рутокен Логона нажмите **Закрыть**.

Переустановка программного продукта Рутокен Логон


Для переустановки Рутокен Логона:

1) Запустите новую версию программы установки Рутокен Логона и нажмите **Переустановить**.




2) В окне с запросом на разрешение изменений на компьютере нажмите **Да**. В результате запустится процесс переустановки Рутокен Логона.

3) После завершения процесса переустановки в окне **Рутокен Логон** отобразится сообщение об этом.



4) Для перехода к утилите администрирования нажмите **Администрирование Рутокен Логон**, в окне с запросом на разрешение изменений на компьютере нажмите **Да**. В результате откроется окно с сообщением о том, что для работы с утилитой необходимо подключить устройство Рутокен.



5) Для выхода из программы переустановки Рутокен Логона нажмите **Закреть**

Запуск утилиты администрирования Рутокен Логона


Для запуска утилиты администрирования Рутокен Логона:

- 1) Подключите устройство Рутокен к компьютеру.
- 2) На рабочем столе компьютера два раза щелкните по значку **Администрирование Рутокен Логон**.




3) В окне для разрешения данному приложению вносить изменения на компьютере нажмите **Да**.

4) Если устройство Рутокен корректно подключено к компьютеру, то откроется главное окно утилиты **Администрирование Рутокен Логон**.



5) Если устройство Рутокен подключено некорректно, то отобразится сообщение об этом.



6) Переподключите устройство Рутокен. Если после этого главное окно утилиты не открылось, то обратитесь к вашему системному администратору.

Указание файла лицензии

Чтобы указать файл лицензии необходимо обладать правами администратора.

Для работы с программным продуктом Рутокен Логон необходима лицензия. Ввод файла лицензии осуществляется в утилите администрирования Рутокен Логона.


Файл лицензии необходимо указать при первом запуске утилиты.

Для указания файла лицензии:


- 1) Подключите устройство Рутокен к компьютеру.
- 2) Запустите утилиту администрирования Рутокен Логона. В результате откроется главное окно утилиты.
- 3) Щелкните по названию необходимого устройства Рутокен.

PIN-код Рутокена по умолчанию 12345678.


4) На вкладке **Ввести PIN-код** введите PIN-код устройства Рутокен и нажмите **Готово**. В окне утилиты отобразится ссылка для указания файла лицензии.



5) Щелкните по ссылке **Указать файл лицензии**.



6) Выберите на компьютере файл лицензии и нажмите **Открыть**. В результате на вкладке **О программе**, в разделе **Лицензии** отобразится срок действия лицензии, и в окне утилиты отобразится ссылка для добавления профиля.



Создание пользовательского профиля

Для работы с программой Рутокен Логон необходимо указать файл лицензии. Если вы этого не сделали, то кнопка **Добавить профиль** будет недоступна.


Пользовательский профиль создается для входа пользователя в ОС с использованием устройства Рутокен.

Для создания пользовательского профиля:


- 1) Подключите устройство Рутокен к компьютеру.
- 2) Запустите утилиту администрирования Рутокен Логона.
- 3) Щелкните по названию необходимого устройства Рутокен.

PIN-код Рутокена по умолчанию 12345678.

4) На вкладке **Ввести PIN-код** введите PIN-код выбранного устройства Рутокен и нажмите **Готово**. В окне утилиты отобразится вкладка для работы с пользовательским профилем.



5) Щелкните по ссылке **Добавьте один прямо сейчас** или **Добавить профиль**.





6) Щелкните по имени пользователя. Откроется окно для генерации пароля для входа в ОС и привязки профиля к устройству РутOKEN.

7) Если РутOKEN Логон установлен на компьютер, который находится в домене, то для того, чтобы на экране для входа в систему отображались все пользователи, необходимо изменить локальную групповую политику. Этот процесс описан в [разделе](#).

8) В поле **Текущий пароль учетной записи Windows** введите пароль для входа в ОС.

9) Щелкните по ссылке **Сгенерировать пароль**. В результате в соответствующих полях отобразится скрытый новый пароль.

10) Для просмотра нового пароля в поле с ним нажмите на значок . В результате в поле отобразится пароль.

11) Нажмите **Привязать к РутOKEN**. В окне утилиты отобразится сообщение об успешном создании профиля.

ВСЕ ГОТОВО!

Учетная запись защищена технологиями Рутокен.
Для входа в Windows используйте Рутокен и PIN-код

Пользователь: **B1201-PC\Dmitrieva**

 [Распечатать пароль](#)

После того, как вы задали пароль для входа в систему с помощью Рутокен Логона, менять его средствами операционной системы нельзя.

Его можно будет изменить только в Рутокен Логоне.

Новый пароль используется администратором, только в том случае, если у него нет собственного устройства Рутокен для доступа к ОС.

Администратор должен сохранить новый пароль пользователя в безопасном месте.


12) Для того чтобы распечатать новый пароль нажмите **Распечатать пароль**.

13) Далее следуйте указаниям ОС. В результате вы получите документ, в котором будет указан новый пароль пользователя, а в главном окне утилиты отобразится созданный профиль пользователя.

Резервная информация о профиле

Метка устройства:	
Модель устройства:	Rutoken ECP 2.0
Серийный номер:	0986609963
Учетная запись:	Dmitrieva@B1201-PC
Пароль:	hHDx8LfEXLM=c=j]_kg\$g!*BwG@XxC8v
Время печати:	06-04-2020 17-37-11

Внимание! Храните этот документ в недоступном для третьих лиц месте!



Для пользователя нет необходимости в запоминании сложных паролей. Наличие устройства Рутокен и знания его PIN-кода достаточно для получения доступа к ОС.

После создания пользовательского профиля следует передать пользователю устройство Рутокен и его PIN-код.

Изменение пароля для пользовательского профиля

В программном продукте Рутокен Логон существует возможность изменения пароля для пользовательского профиля.


Эта возможность используется администратором только в случае потери устройства Рутокен и ранее заданного пароля.

Чтобы изменить пароль для профиля пользователя:


- 1) Подключите устройство Рутокен к компьютеру.
- 2) Запустите утилиту администрирования Рутокен Логона. В результате откроется главное окно утилиты.
- 3) Щелкните по названию необходимого устройства Рутокен.
- 4) Перейдите на вкладку **Ввести PIN-код**.

PIN-код Рутокена по умолчанию 12345678.

- 5) Введите PIN-код устройства и нажмите **Готово**. На экране отобразится окно для работы с пользовательским профилем.
- 6) Щелкните по имени необходимого пользователя. В результате в окне утилиты отобразятся поля для смены пароля для входа в ОС.



- 7) Щелкните по ссылке **Сгенерировать пароль**. В результате в соответствующих полях отобразится скрытый новый пароль.



- 8) Для просмотра нового пароля, в поле с ним нажмите на значок  . В результате в поле отобразится новый пароль.

9) Нажмите **Продолжить**.

НОВЫЙ ПАРОЛЬ WINDOWS [Сгенерировать пароль](#)

.....

.....

— — — — надежный

Для обновления профиля сгенерируйте (рекомендуется) или установите вручную новый надежный пароль для учетной записи Windows.
[Как создать хороший пароль](#)

[Удалить](#) **ПРОДОЛЖИТЬ**

10) Для завершения процесса обновления пароля нажмите **Обновить**. В результате в окне утилиты отобразится сообщение о том, что пароль обновлен.

ВНИМАНИЕ!

Подтвердите изменение параметров профиля пользователя

Пользователь: **B1201-PC\Dmitrieva**

ОБНОВИТЬ

Пароль используется администратором, только в том случае, если у него нет собственного устройства Рутокен для доступа к ОС. Пароль пользователя администратор должен сохранить в безопасном месте.

11) Для того чтобы распечатать новый пароль нажмите **Распечатать пароль**.

ВСЕ ГОТОВО!

Параметры профиля успешно изменены

Пользователь: **B1201-PC\Dmitrieva**

 [Распечатать пароль](#)

Во время печати пароля убедитесь, что рядом
с принтером не находятся посторонние

12) Далее следуйте указаниям ОС. В результате вы получите документ, в котором будет указан новый пароль пользователя.


Резервная информация о профиле

Метка устройства:	
Модель устройства:	Rutoken ECP 2.0
Серийный номер:	0986609963
Учетная запись:	Dmitrieva@B1201-PC
Пароль:	zs\$R},d8+UpEA}Dmh=cyDuRzzWNn-P~J
Время печати:	06-04-2020 17-51-21

Внимание! Храните этот документ в недоступном для третьих лиц месте!

Работа с настройками программного продукта Рутокен Логон

Чтобы открыть настройки программного продукта Рутокен Логон, запустите утилиту Администрирования и щелкните по ссылке **Настройки**, расположенной в правом верхнем углу окна утилиты.



Задание параметров входа в ОС Windows

Чтобы задать параметры входа в ОС Windows:

- 1) Откройте настройки программного продукта Рутокен Логон.

2) Перейдите на вкладку **Основные настройки**.

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ ГЕНЕРАЦИЯ ПАРОЛЕЙ ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Настройка входа

☒ Вход в Windows с помощью Рутокен

☒ Вход в Windows с помощью других способов

☐ Вход в Windows с помощью Рутокен при загрузке в Безопасном режиме . Не рекомендуется!

Реакция на извлечение Рутокен

Не реагировать ▼

Отображение учетных записей

Имя компьютера/Имя пользователя ▼

[Настройки по умолчанию](#) [ВЕРНУТЬСЯ К ПРОГРАММЕ](#)

3) Для выбора параметров входа в секции **Настройка входа** рядом с каждым параметром установите переключатели в необходимое положение. В результате изменения сохраняются автоматически.

Рекомендуется выбрать только параметр **Вход в Windows с помощью Рутокен**.

Настройка входа

☒ Вход в Windows с помощью Рутокен

☐ Вход в Windows с помощью других способов

☐ Вход в Windows с помощью Рутокен при загрузке в 'Безопасном режиме'. Не рекомендуется!

4) Для возвращения в главное окно утилиты нажмите **Вернуться к программе**.

Задание реакции на отключение устройства Рутокен от компьютера

Данная настройка определяет поведение ОС в ситуации, в которой пользователь осуществил вход с помощью пользовательского профиля, созданного в Рутокен Логоне, отсоединяет устройство Рутокен от компьютера.

В Рутокен Логоне существует возможность выбора следующих реакций ОС:

- Не реагировать — при отключении устройства Рутокен от компьютера не предпринимается никаких действий.


- Блокировка компьютера — при отключении устройства Рутокен от компьютера происходит блокировка рабочего стола. Рекомендуется использовать.
- Принудительный выход пользователя из системы — при отключении устройства Рутокен производится принудительный выход из системы. Не рекомендуется использовать, так как при принудительном выходе пользователя из ОС могут быть утеряны данные, с которыми он работал.

Чтобы задать реакцию системы на отключение устройства Рутокен от компьютера:

1) Откройте настройки программного продукта.

2) Перейдите на вкладку **Основные настройки**.

3) В раскрывающемся списке **Реакция на извлечение Рутокен** выберите необходимый пункт. После выбора изменение сохранится автоматически.




4) Для возвращения в главное окно утилиты нажмите **Вернуться к программе**.


Задание способа отображения учетной записи в утилите администрирования

В программном продукте Рутокен Логон существует два способа отображения учетных записей:

- 1 способ. Имя пользователя\Имя компьютера.



- 2 способ. Имя пользователя.




Для задания способа отображения учетной записи:

1) Откройте настройки программного продукта.

2) Перейдите на вкладку **Основные настройки**.

3) В раскрывающемся списке **Отображение профилей пользователя** выберите необходимый пункт. В результате изменение сохранится автоматически.



Задание критериев для генерации паролей

Для того, чтобы пароль был надежным достаточно выбрать следующие критерии для генерации паролей:



- символы алфавита A-Z и a-z;
- цифры;
- спец.символы.

Чтобы задать критерии для генерации паролей:

- 1) Откройте настройки программного продукта Рутокен Логон.
- 2) Перейдите на вкладку **Генерация паролей**.

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

ГЕНЕРАЦИЯ ПАРОЛЕЙ

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Чтобы быть достаточно надежным, пароль должен содержать строчные и заглавные буквы, цифры и специальные символы.

☒ Цифры

☒ Символы алфавита 'A' - 'Z'

☒ Символы алфавита 'a' - 'z'

☒ Специальные символы '!', '"', '#', '\$', '%', '&', '(', ')', '*', '+', ',', '-', '.', ':', ';', '<', '=', '>', '?', '@', '[', ']', '^', '_', '{', '|', '}'

☒ Исключать похожие символы: 'O', '0', 'l', 'I', '5', 'S', '2', 'Z', '"', ''

Длина пароля

32

- 3) Установите и снимите необходимые флажки.

4) Для задания длины пароля в раскрывающемся списке **Длина пароля** выберите необходимое значение. После выбора изменения сохраняются автоматически.

- 5) Для возвращения в главное окно утилиты нажмите **Вернуться к программе**.

Просмотр журнала системных событий, связанных с работой программного продукта Рутокен Логон

Чтобы открыть журнал системных событий, связанных с работой программного продукта Рутокен Логон , откройте настройки программного продукта и перейдите на вкладку **Журнал событий**.

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

ГЕНЕРАЦИЯ ПАРОЛЕЙ

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

ДАТА

с ...

ВРЕМЯ

00:00

ДАТА

-

по ...

ВРЕМЯ

00:00

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОС

ПРОФИЛЬ

ID РУТОКЕН

ДАТА И ВРЕМЯ

СОБЫТИЕ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОС

ПРОФИЛЬ

ID РУТОКЕН

06.04.2020 17:29	Рутокен подключен к системе			0986609963
06.04.2020 17:29	Рутокен извлечен из системы			0999972356
06.04.2020 16:51	Рутокен подключен к системе			0999972356
06.04.2020 16:51	Рутокен извлечен из системы			0986609963
06.04.2020 16:42	Закрытие утилиты администрирования в обычном режиме	Dmitrieva		
06.04.2020 16:41	Профиль пользователя удален из Рутокен	Dmitrieva	Dmitrieva	0986609963
06.04.2020 16:38	Профиль пользователя был изменен на Рутокен	Dmitrieva	Dmitrieva	0986609963
06.04.2020 16:38	Профиль пользователя добавлен на Рутокен	Dmitrieva	Dmitrieva	0986609963
06.04.2020 16:38	Запуск утилиты администрирования в обычном режиме	Dmitrieva		
06.04.2020 16:15	Рутокен подключен к системе			0986609963
-----	-	-	-	-

ВЕРНУТЬСЯ К ПРОГРАММЕ

Для поиска события укажите в соответствующих полях известные параметры. В результате в окне утилиты отобразятся только подходящие события.

Вход в ОС с использованием устройства Рутокен

Чтобы войти в ОС с использованием устройства Рутокен:


- 1) Включите или перезагрузите компьютер (если он уже включен).
- 2) Подключите устройство Рутокен к компьютеру.
- 3) В окне для аутентификации пользователей ОС щелкните по имени необходимого пользователя.

- 4) Выберите параметры входа. Для этого щелкните по ссылке **Параметры входа** и щелкните по значку





PIN-код Рутокена по умолчанию 12345678.

5) Введите PIN-код устройства Рутокен и нажмите на клавишу **Enter**. В результате осуществится вход в ОС.



Определение версии установленного программного продукта Рутокен Логон

Чтобы определить версию установленного программного продукта Рутокен Логон перейдите в пункт меню **О программе**. В правой части экрана отобразится номер версии программного продукта Рутокен Логон.




Просмотр серийного номера устройства Рутокен в утилите администрирования Рутокен Логона

Чтобы просмотреть серийный номер устройства:


- 1) Подключите устройство Рутокен к компьютеру.

2) Запустите утилиту администрирования Рутокен Логона. В результате откроется главное окно утилиты.

3) Щелкните по названию необходимого устройства Рутокен.



4) Перейдите на вкладку **Об устройстве**.



5) На вкладке **Об устройстве** отображается уникальный идентификатор устройства (поле **Серийный номер**).

Удаление пользовательского профиля

Перед удалением пользовательского профиля необходимо:


1. Изменить настройки входа в ОС Windows.
2. Придумать новый пароль для входа в ОС, который будет соответствовать политике безопасности вашей компании.

Чтобы **изменить настройки входа в ОС Windows**:

- 1) Откройте настройки программного продукта Рутокен Логон.
- 2) Перейдите на вкладку **Основные настройки**.



3) В секции **Настройка входа** установите переключатель **Вход в Windows с помощью других способов** в положение **Включен**. В результате изменение сохранится автоматически и настройка входа в ОС Windows изменится.



Чтобы **удалить пользовательский профиль**, созданный в программном продукте Рутокен Логон:

- 1) Подключите устройство Рутокен к компьютеру.
- 2) Запустите утилиту администрирования Рутокен Логона. В результате откроется главное окно утилиты.

PIN-код Рутокена по умолчанию 12345678.

3) На вкладке **Ввести PIN-код** введите PIN-код устройства и нажмите **Готово**. На экране отобразится окно для работы с профилями пользователей.

4) Щелкните по имени необходимого пользователя. В результате в окне утилиты отобразятся поля для смены пароля для входа в ОС и кнопка для удаления профиля.

5) Щелкните по ссылке **Удалить**.



B1201-PC

Пользователь: **Dmitrieva**

НОВЫЙ ПАРОЛЬ WINDOWS

[Сгенерировать пароль](#)

Введите новый пароль для выбранной учетной записи Windows



Подтвердите ввод нового пароля



— — — — —



Для обновления профиля сгенерируйте (рекомендуется) или установите вручную новый надежный пароль для учетной записи Windows.

[Как создать хороший пароль](#)

[Удалить](#)

ПРОДОЛЖИТЬ

- 6) В соответствующих полях введите новый пароль для входа в ОС или щелкните по ссылке **Сгенерировать пароль**.
- 7) Нажмите **Продолжить**. В результате в окне утилиты отобразится сообщение и кнопка для подтверждения удаления профиля.
- 8) Нажмите **Удалить**. В результате в окне утилиты отобразится сообщение о том, что профиль успешно удален.

ВНИМАНИЕ!

Подтвердите удаление профиля пользователя из
памяти Рутокен

Пользователь: **B1201-PC\Dmitrieva**

УДАЛИТЬ


ВСЕ ГОТОВО!

Профиль пользователя успешно удален с устройства

Удаление программного продукта Рутокен Логон


Перед удалением программного продукта Рутокен Логон в ОС измените пароль пользователя, для которого был создан пользовательский профиль. Для удаления программного продукта Рутокен Логон:

- 1) Откройте **Панель управления** ОС Windows и щелкните по ссылке **Удаление программы**.
- 2) В открывшемся окне щелкните правой кнопкой мыши по строке **Rutoken Logon** и выберите пункт **Удалить**.



3) В окне для разрешения данному приложению вносить изменения на компьютере нажмите **Да**.

4) В открывшемся окне **Рутокен Логон** нажмите **Удалить**. Запустится процесс удаления программного продукта Рутокен Логон.




5) После завершения процесса удаления нажмите **Заккрыть**.


Изменение локальной групповой политики

Чтобы изменить локальную групповую политику:

- 1) В поисковой строке Windows введите "изменение групповой политики" и выберите этот пункт.
- 2) На экране отобразится окно **Редактор локальной групповой политики**.
- 3) В левой части окна выберите папку **Административные шаблоны**.
- 4) Далее выберите папку **Система**.
- 5) Выберите папку **Вход в систему**.



6) В правой части окна **Редактор локальной групповой политики** два раза щелкните по строке **Перечислить локальных пользователей на компьютерах, подключенных к домену**.



7) Установите переключатель в положение **Включено** и нажмите **ОК**. В результате настройки локальной групповой политики будут изменены и на экране для входа в систему будут отображаться все пользователи, включая локальных.

Перечислить локальных пользователей на компьютерах, подключенных к домену.

Перечислить локальных пользователей на компьютерах, подключенных к домену.

Предыдущий параметр Следующий параметр

☐ Не задано Комментарий:

☒ Включено 

☐ Отключено

Требования к версии: Не ниже Windows Server 2012, Windows 8 или Windows RT

Параметры: Справка:

Этот параметр политики разрешает перечислять локальных пользователей на компьютерах, подключенных к домену.

Если этот параметр политики включен, пользовательский интерфейс входа в систему будет перечислять всех локальных пользователей на компьютерах, подключенных к домену.

Если этот параметр отключен или не настроен, пользовательский интерфейс входа в систему не перечисляет локальных пользователей на компьютерах, подключенных к домену.

OK Отмена Применить