

# Добавление, замена, редактирование и удаление типов устройств

Рутокен KeyBox поддерживает работу с USB-токенами, смарт-картами и комбинированными устройствами.

Количество поддерживаемых устройств постоянно увеличивается.

Все новые устройства необходимо добавить в системе, а неиспользуемые удалить.

Чтобы *открыть список типов устройств*, перейдите в меню **Конфигурация**, на вкладку **Типы устройств**.

Имя	
Rutoken 2151	
Rutoken 2151 SC	
Rutoken ECP	
Rutoken ECP SC	
Rutoken Lite	
Rutoken Lite SC	

Чтобы *добавить тип устройства*:

1. Нажмите **Добавить тип устройства**.
2. Выберите файл типа устройства.

Файлы для типов устройств поставляются вместе с дистрибутивом системы и располагаются в каталоге \Misc\CardTypes дистрибутива RutokenKeyBox Server.

Файл типа устройства по умолчанию содержит значения PIN-кодов пользователя и администратора.

3. Нажмите **Добавить**. В результате тип устройства будет добавлен и его имя отобразится на странице **Типы устройств**.

Чтобы *заменить файл* для добавленного типа устройства:

1. Нажмите **Добавить тип устройства**.
2. Выберите файл типа устройства.
3. Установите галочку **Заменить существующий**.
4. Нажмите **Добавить**. В результате файл для типа устройства будет заменен.

Для *редактирования типа устройства*:

1. Откройте страницу **Типы устройств**.
2. В строке с типом устройства щелкните по значку .
3. Измените необходимые значения и настройки.

Настройка	Значение
Инициализировать устройство при добавлении	<p>Рутокен KeyBox инициализирует устройство в процессе добавления. При этом:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• добавляемое устройство будет очищено;</li><li>• в качестве имени устройства будет задано значение "Empty";</li><li>• PIN-код администратора будет изменён на случайный (известный только системе) или на указанный в настройке <b>Установить неслучайный PIN-код администратора</b>;</li><li>• количество попыток ввода PIN-кода администратора до его блокировки равно 3;</li><li>• PIN-код пользователя, его минимальная длина и количество попыток ввода до блокировки будут изменены на указанные в файле типа устройства.</li></ul> <p>Для устройств eToken поддерживается инициализация с любым состоянием и значением PIN-кода администратора.</p>

Устанавливать неслучайный PIN-код администратора	<p>Если настройка не выбрана, то при добавлении устройства устанавливается случайный и известный только системе PIN-код администратора.</p> <p>Если настройка выбрана, то PIN-код администратора примет заданное значение.</p>
Устанавливать неслучайный PIN-код администратора (ГОСТ)	<p>Если настройка не выбрана, то при добавлении устройства устанавливается случайный и известный только системе PIN-код администратора для ГОСТ-области.</p> <p>Если настройка выбрана, то PIN-код администратора для ГОСТ-области примет заданное значение.</p>

4. Чтобы просмотреть текущие значения PIN-кодов, рядом с ними щелкните по значку .
5. Нажмите **Сохранить**.

Чтобы *удалить тип устройства*:

Тип устройства можно удалить только в том случае, если в Рутокен KeyVox нет ни одного устройства этого типа.

1. Откройте страницу **Типы устройств**.
2. В строке с типом устройства щелкните по значку .
3. Для подтверждения действия нажмите **Удалить**. В результате тип устройства будет удалён.