

Работа с СКЗИ

СКЗИ может быть закреплено за пользователем при назначении устройства (Тип: Ключевой носитель), при выпуске устройства пользователю (Тип: Ключевой документ, Ключевой носитель), или в любой другой момент времени в разделе **СКЗИ**. Назначенные на пользователя СКЗИ отображаются в его карточке.

Печать СКЗИ

Если в систему добавлены **Шаблоны печати** для соответствующего типа СКЗИ, то имеется возможность распечатать СКЗИ по заданным шаблонам:



1. Для печати средства криптографической защиты информации нажмите .
2. Выберите **Шаблон печати** и нажмите **Печать**.

Добавление СКЗИ

1. Нажмите **Добавить СКЗИ** для закрепления нового средства криптографической защиты информации за пользователем.
2. Задайте значения параметров СКЗИ:
 - **Тип** (Дистрибутив, Лицензия, Документация, Ключевой документ, Ключевой носитель, Пользовательский). Обязательно для заполнения.
 - **Описание**. Обязательно для заполнения.
 - **Серийный номер**. Обязательно для заполнения.
 - **Номер экземпляра**. При создании СКЗИ в момент выпуска устройства, устанавливается автоматически имя контейнера, содержащего ключевую пару. Необязательное поле для заполнения.
 - **Номер и дата документа**, на основании которого добавляется СКЗИ. Обязательно для заполнения.
3. Нажмите **Добавить**.

Редактирование СКЗИ

Имеющиеся у пользователя СКЗИ могут быть отредактированы уполномоченным сотрудником: оператором или администратором Рутокен KeyBox.

1. Для редактирования выберите средство криптографической защиты информации и нажмите **Редактировать СКЗИ**.

Поля, доступные для редактирования:

- Отметка о передаче
- Отметка о возврате
- Отметка о выдаче
- Отметка о подключении
- Примечание
- Дополнительные поля (дополнительные атрибуты, заданные в разделе **Журнал учета СКЗИ** Мастера настройки Рутокен KeyBox)

Перечень полей указан в соответствии с типовой формой журнала поэкземплярного учета СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов (для органа криптографической защиты информации), утвержденной Приказом ФАПСИ от 13 июня 2001 г. №152.

2. Внесите необходимые изменения и нажмите **Сохранить**.

Уничтожение и изъятие СКЗИ

1. Для уничтожения или изъятия СКЗИ выберите средство криптографической защиты информации и нажмите **Уничтожить/изъять СКЗИ**.
 - Укажите имя сотрудника, выполняющего уничтожение/изъятие СКЗИ.
 - **Номер и дату документа**, на основании которого осуществляется уничтожение/изъятие.
 - Выберите опцию **Использовать повторно** в случае повторного использования СКЗИ (например: при выдаче дистрибутива другому сотруднику).
2. Нажмите **Уничтожить/Изъять**.