

Очистка устройства на агенте

Нажмите **Отозвать** в свойствах устройства, укажите **Причину отзыва** и включите опцию **Очистить устройство на агенте**.

- Если при выпуске устройства было создано/назначено СКЗИ, то необходимо указать **Номер документа**, на основании которого происходит уничтожение (Ключевой документ) /изъятие (Ключевой носитель) СКЗИ в процессе отзыва устройства.
- **Очистка устройства** предполагает удаление всех сертификатов, которые были записаны при помощи Рутокен KeyBox, сертификаты и ключи, хранившиеся на устройстве до ввода в Рутокен KeyBox удалены не будут.
 - Укажите **Новый PIN-код пользователя**, который должен быть установлен на устройстве после его изъятия. Если PIN-код пользователя не будет задан, то после изъятия устройства будет установлен PIN-код, указанный в файле **Типа устройства**.

PIN-код необходимо устанавливать в том случае, если PIN-код пользователя, указанный в файле типа устройства (см. **Управление типами устройств**), не соответствует требованиям PIN-кода, установленным для данного типа устройства при инициализации в момент выпуска (см. **Параметры инициализации устройства**).

- **Инициализация устройства** приведет к удалению всего содержимого, политики паролей (если она была на устройстве) и изменит имя устройства.
- Если необходимо отвязать устройство от пользователя, то нажмите **Дополнительно** и включите опцию **Отменить назначение устройства на пользователя**. Если опция выключена, то устройство после очистки или инициализации останется закрепленным за пользователем и может быть выпущено им повторно.

Для создания задачи нажмите **Отозвать**.

Если была выбрана опция **Инициализировать устройство** и для данной операции в разделе **Сообщения пользователю** политики использования устройств указан текст сообщения, то пользователь получит уведомление о выполнении задачи.